

AJ-MANUALCALLPOINT-RED

Ajax



Caractéristiques

- Ajax
- Bouton mural sans fil pour l'activation manuelle de l'alarme incendie
- Conforme à la certification EN 54-11:2001/A1:2005
- Sans fil 868 MHz Jeweller
- Bidirectionnel
- Antenne interne espace libre 1.700 m
- Fonctionnement en tant qu'alarme incendie ou activateur de scénarios
- Indicateur d'état LED pour l'alarme incendie et les dysfonctionnements
- Couleur rouge
- Transmission de l'alarme à l'ARC
- Compatible avec la fonction d'alarme interconnectée
- Couvercle transparent pour la protection contre les clics accidentels
- Clé spéciale pour le démontage et le réarmement du bouton
- Alimentation électrique des 2 piles de CR123A
- Usage résidentiel

Spécifications

Marque	Ajax
Certification	EN 54-11:2001/A1:2005
Fréquence	868 MHz Jeweller
Distance de transmission	? 1.700 m en espace ouvert
Modes de fonctionnement	Alarme incendie et déclencheur de scénario
Indicateur LED	Alarme incendie et dysfonctionnement
Alarme incendie interconnectée	Compatible, en appuyant sur le bouton
Protection contre les clics accidentels	Disponible, couvercle transparent
Clé spéciale	Disponible pour la réinitialisation des boutons et le démontage du dispositif
Tamper anti-ouverture	Disponible
Transmission de l'alarme à l'ARC	Disponible
Compatibilité	Compatible avec Hub Plus, Hub 2 (2G et 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G et 4G), ReX et ReX 2
Alimentation	2 piles CR123A (pré-installées)
Temp. fonctionnement	0 °C ~ 50 °C
Humidité en fonctionnement	jusqu'à 80%
Dimensions	102 (H) x 104 (L) x 39 (Pr) mm
Poids	214 g
Couleur	Rouge