

AJ-MULTITRANSMITTER-3EOL-W

Ajax



Caractéristiques

- Ajax
- Extenseur de zones filaires via radio
- Sans fil 868 MHz Jeweller
- Bidirectionnel
- Antenne interne espace libre 2000 m
- 18 entrées câblées d'alarme et de tamper anti sabotage
- Entrées d'alarme NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL
- Détection d'inhibition
- Tamper anti-ouverture
- Sortie d'alimentation 12 V / 1 A
- Alimentation 220 VAC et batterie de secours 4 ou 7 Ah (non inclus)
- Compatibilité avec les détecteurs de tiers avec sortie d'alarme câblée
- Compatibilité de la fonctionnalité 3EOL avec Hub Plus, Hub 2 (2G et 4G), Hub 2 Plus
- Couleur blanche

Spécifications

Marque	Ajax
Fréquence	868 MHz Jeweller
Distance de transmission	? 2000 m en espace ouvert
Détection anti-inhibition	Disponible
Entrées câblées	Jusqu'à 18 (Intrusion, Incendie, Aide médicale, Bouton de panique, Alarme de gaz, Alarme anti-sabotage, Dysfonctionnement, Inondation, Personnalisé)
Entrée d'autoprotection	NF: Normalement fermé
Entrées d'alarme	NO, NF, EOL, 2EOL, 3EOL / Impulsion ou bistable
Résistance fin de ligne EOL	De 1 k? à 15 k? avec 100 des incréments de [%VAR%] ?
Longueur de câble	Jusqu'à 400 mètres
Tamper anti-ouverture	Couvercle et arrière
Sortie d'alimentation	Deux sorties 12 V / 1 A (au total) pour capteurs câblés
Compatibilité	Compatible avec les Hub, Hub Plus, Hub 2 (2G et Hub 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid, ReX et ReX 2
Fonction de compatibilité 3EOL	Compatible avec Hub Plus, Hub 2 (2G et 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid, ReX y ReX 2
Alimentation	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batterie de secours	Batterie 12 V / 4 ou 7 Ah (non incluse)
Fonctions avancées	Zone KeyArm
Temp. fonctionnement	-10 °C ~ 40 °C
Dimensions de la batterie de secours	150 (H) x 64 (L) x 94 (Pr) mm
Dimensions	238 (H) x 192 (L) x 100 (Pr) mm
Couleur	Blanc