

Superior StreetSiren Plus Jeweller

Sirène sans fil avec une vaste liste de certificats de conformité. Pour une utilisation intérieure et extérieure.

Il s'agit du dispositif de la ligne de produits Superior. Seuls les partenaires agréés d'Ajax Systems peuvent vendre, installer et gérer les produits Superior.



Quatre missions, un seul dispositif

- L'alarme fait fuir les intrus et attire l'attention
- L'indication de l'état de sécurité informe les utilisateurs lorsque le système est armé/désarmé et des temporisations à l'armement et au désarmement
- Les utilisateurs sont informés par la fonction Carillon si les détecteurs d'ouverture sont déclenchés lorsque le système est désarmé
- L'indication LED après alarme indique aux utilisateurs et aux patrouilles de passage si des alarmes ont été déclenchées dans le système



Jeweller technologie de communication

- Jusqu'à 1 500 m (4 900 ft) de communication radio dans un espace ouvert
- Les données sont chiffrées tout au long du processus de transmission
- Interrogation régulière pour afficher l'état actuel des dispositifs



Résistance au sabotage

- Alarme anti-sabotage² : une vis de fixation et un SmartBracket
- Authentification du dispositif pour éviter l'usurpation
- Boîtier durable
- Détection de brouillage



Durée de l'alarme ajustable

- Modes sonores sélectionnables
- Mode groupe pour que la sirène réagisse aux alarmes et aux changements de mode de sécurité dans le groupe auquel elle est affectée uniquement
- Volume réglable¹ de l'alarme et des notifications : de 85 dB à 107 dB
- Durée réglable de l'alarme : de 3 s à 3 min



Fonctionnement ininterrompu

- Batteries préinstallées : prêtes à l'emploi pour un fonctionnement immédiat
- Jusqu'à 10 ans de durée de vie des batteries : garantit une performance à long terme avec peu d'entretien
- Notifications de batterie faible 30 jours avant la décharge complète pour permettre un entretien à temps



Installation facile

- Jumelage avec le système via un QR code
- Le panneau de montage SmartBracket pour une installation sans démontage du boîtier
- Niveau à bulle pour vérifier l'angle d'inclinaison du montage lors de l'installation
- Gestion et configuration dans les applications Ajax

<p>Conformité aux normes</p> <p>EN 50131-4 (Grade 2) PD 6662:2017 IP54</p> <p>Compatibilité</p> <p>Centrales Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub BP Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p>Prolongateurs de portée du signal radio ReX Jeweller ReX 2 Jeweller</p>	<p>Communication avec la centrale</p> <p>Technologie de communication Jeweller</p> <p>Bandes de fréquences 868,0–868,6 MHz</p> <p>Portée de communication jusqu'à 1 500 m jusqu'à 4 900 ft Dans un espace ouvert</p>	<p>Alertes</p> <p>Alarmes Acoustique, LED</p> <p>Temporisation à l'armement / au désarmement Acoustique, LED</p> <p>Mode de sécurité Acoustique, LED</p> <p>Mode de sécurité LED</p> <p>Ouverture de la porte (fonction du Carillon) Acoustique Lorsque la fonction Carillon d'entrée est activée, les sirènes émettent un son spécial pour indiquer que les détecteurs d'ouverture sont déclenchés lorsque le système est désarmé</p> <p>Indication après-alarme LED</p>	<p>Caractéristiques</p> <p>Types d'événements Acoustique, LED</p> <p>Volume d'alarme de 85 à 107 dB</p> <p>Durée de l'alarme de 3 sec à 3 min</p> <p>Fréquence du haut-parleur 1,400/1,600 Hz</p>
<p>Alimentation</p> <p>Batteries 8 × CR123A batterie (préinstallées)</p> <p>Durée de vie de la batterie jusqu'à 10 ans</p> <p>De secours LTO 18650, 3 000 mAh, 2,4 V= Jusqu'à 30 minutes de notification d'alarme après une panne d'alimentation principale</p>	<p>Installation</p> <p>Température de fonctionnement de -25°C à +60°C de -13°F à 140°F</p> <p>Humidité admissible jusqu'à 95 %</p> <p>Indice de protection IP54</p> <p>Hauteur d'installation recommandée 2,5 m ou plus 8 ft ou plus</p>	<p>Boîtier</p> <p>Couleur blanc, noir</p> <p>Dimensions 210,2 × 210,2 × 70,6 mm 8,3" × 8,3" × 2,8"</p> <p>Poids 1 146 g 40 oz</p>	<p>Kit complet</p> <p>Superior StreetSiren Plus Jeweller 8 × batterie CR123A (préinstallées) Kit d'installation Guide de démarrage rapide</p>

¹ Mesuré à une distance de 1 m (3,3 ft).

² Toute tentative d'ouverture du boîtier déclenche une alarme anti-sabotage.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-plus-jeweller/

✉ support@ajax.systems
📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
🌐 ajax.systems