

AJ-TRANSMITTER

Ajax



Caractéristiques

- Ajax
- Émetteur par radio
- Sans fil 868 MHz Jeweller
- Bidirectionnel
- Antenne interne espace libre 1600 m
- Entrée câblée d'alarme et tamper anti-sabotage
- Compatibilité avec les détecteurs de tiers avec sortie d'alarme câblée
- Détection d'inhibition
- Tamper anti-ouverture
- Sortie d'alimentation 3.3 V
- Alimentation 3 piles CR123A 3.0 V

Spécifications

Marque	Ajax
Fréquence	868 MHz Jeweller
Distance de transmission	? 1600 m en espace ouvert
Détection anti-inhibition	Disponible
Entrée d'alarme	Disponible. NO/NF (Configurable)
Entrée d'autoprotection	Disponible. NO/NF (Configurable)
Tamper anti-ouverture	Accéléromètre
Sortie d'alimentation	3.3 V
Fonctions avancées	Zone KeyArm
Temp. fonctionnement	-25 °C ~ 50 °C
Batterie	3 piles CR123A 3.0 V
Dimensions	100 (H) x 39 (L) x 22 (Pr) mm