

Intrusion / Ajax Wireless / Détecteurs

# AJ-FIREPROTECT2-C-SB-W

Ajax



## Caractéristiques

---

- Ajax
- Détecteur de CO
- Bidirectionnel
- Sans fil 868 MHz Jeweller
- Antenne interne espace libre 1700 m
- Sirène intégrée 85 dB
- Alarmes indiquant un excès de CO
- Couleur blanche
- Tamper anti-ouverture
- Permet un fonctionnement autonome
- Alimentation 2 batteries lithium non remplaçables
- Certifié EN 14604- Utilisation en intérieur
- Inclus support

## Spécifications

---

<b>Marque</b>	Ajax
<b>Capteurs</b>	Capteur chimique de CO (monoxyde de carbone)
<b>Fréquence</b>	868 MHz Jeweller
<b>Distance de transmission</b>	? 1700 m en espace ouvert
<b>Détections</b>	Excès de monoxyde de carbone
<b>Détection du seuil de température</b>	+64°C
<b>Fonctionnement</b>	Couplé aux Hubs Ajax ou comme détecteur autonome
<b>Alarme</b>	Sirène intégrée 85 dB
<b>Mettre l'alarme en mode silencieux</b>	Via le bouton Test/Silence ou dans l'application Ajax
<b>Indicateur LED</b>	Vert: le dispositif est activé Jaune: indication d'un dysfonctionnement Rouge: indication d'alarme incendie
<b>Caractéristiques supplémentaires</b>	Interconnexion de détecteurs d'incendie dans une installation pour émettre un son en même temps que la détection Bouton sur la face avant du détecteur
<b>Certificat</b>	EN14604
<b>Alimentation</b>	2 batteries lithium non remplaçables (autonomie jusqu'à 10 ans)
<b>Compatibilité</b>	Hub Plus, Hub 2 (2G et 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G et 4G), ReX et ReX 2
<b>Temp. fonctionnement</b>	0° C ~ +50° C
<b>Dimensions / Poids</b>	86 (Al) x 76 (L) x 44 (Pr) mm / 145 g
<b>Matériel de l'enveloppe extérieure</b>	Plastique ABS
<b>Couleur</b>	Blanc