Intrusion / Ajax Wireless / Détecteurs

AJ-FIREPROTECT2-HS-RB-W

Ajax

Caractéristiques

- Ajax
- Détecteur de fumée et thermovélocimétrique
- Bidirectionnel
- Sans fil 868 MHz Jeweller
- Antenne interne espace libre 1700 m
- Sirène intégrée 85 dB
- Chambre à fumée brevetée
- Alarmes de détection de fumée, d'élévation rapide de la température et de température élevée
- Tamper anti-ouverture
- Permet un fonctionnement autonome
- Alimentation 2 piles CR123A (préinstallées)
- Certifié EN 14604- Utilisation en intérieur
- Inclus support
- Couleur blanche

Spécifications

Marque	Ajax
Capteurs	Capteur optique de fumée Capteur thermique et thermovélocimétrique
Fréquence	868 MHz Jeweller
Distance de transmission	? 1700 m en espace ouvert
Détections	Fumée, augmentation rapide de la température et seuil de température
Détection du seuil de température	+64°C
Fonctionnement	Couplé aux Hubs Ajax ou comme détecteur autonome
Alarme	Sirène intégrée 85 dB
Mettre l'alarme en mode silencieux	Via le bouton Test/Silence ou dans l'application Ajax
Indicateur LED	Vert: le dispositif est activé Jaune: indication d'un dysfonctionnement Rouge: indication d'alarme incendie
Caractéristiques supplémentaires	Interconnexion des détecteurs de fumée dans une installation pour qu'ils sonnent en même temps lors d'une détection Bouton sur la face avant du détecteur
Certificat	EN14604
Alimentation	2 piles CR123A (autonomie jusqu'à 7 ans)
Compatibilité	Hub, Hub Plus, Hub 2 (2G et 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybride (2G et 4G), ReX et ReX 2
Temp. fonctionnement	0º C ~ +50º C
Dimensions / Poids	124 (Al) x 124 (L) x 45 (Pr) mm / 272.5 g
Matériel de l'enveloppe extérieure	Plastique ABS
Couleur	Blanc