

# AJ-REX-W

Ajax



## Caractéristiques

---

- Ajax
- Répéteur sans fil
- Bidirectionnel
- Protocole Jeweller 868MHz
- Antenne interne espace libre 1800 m
- Supervision depuis 12 s
- Tamper anti-ouverture
- Anti-inhibition
- Couleur blanche
- Batterie de secours
- Supporte jusqu'à 99 / 149 (Hub / Hub Plus) dispositifs sans fil connectés
- Compatible avec d'autres accessoires d'alarmes de notre catalogue
- Alimentation 110-240 V AC
- Utilisation intérieure
- Inclus support

## Spécifications

---

<b>Marque</b>	AJAX
<b>Fréquence RF</b>	868 MHz. Protocole via radio Jeweller
<b>Grade de sécurité</b>	Degré 2
<b>Securité interne</b>	Tamper anti-ouverture
<b>Sirène interne</b>	Non disponible
<b>Dispositifs maximum</b>	Jusqu'à 99 (Hub et Hub 2) / 149 (Hub Plus) / 199 (Hub 2 Plus) / Max. 10 sirènes
<b>Maximum de répéteurs</b>	1 ReX pour chaque Hub / 5 pour chaque Hub Plus, Hub 2 et Hub 2 Plus
<b>Compatibilité</b>	Non compatible avec Ajax MotionCam, ocBridge Plus et uartBridge
<b>Matériel de l'enveloppe extérieure</b>	Plastique ABS
<b>Alimentation</b>	AC 110~250 V, 50/60 Hz
<b>Batterie de secours</b>	Jusqu'à 35 heures
<b>Temp. fonctionnement</b>	-10° C ~ 40° C
<b>Dimensions</b>	163 (H) x 163 (L) x 36 (Pr) mm