DS-PT1-WE
Lecteur de badges sans fil

Le lecteur de badges sans fil DS-PT1-WE peut se connecter au panneau de commande de sécurité sans fil pour l'armement / le désarmement. Il peut également afficher une alarme par indicateur et avertisseur sonore.

Modèle disponible

- DS-PT1-WE

Caractéristiques principales

- Communication sans fil bidirectionnelle 868 MHz
- Cryptage AES-128
- Affichage LED, affichez les différents commentaires avec une compréhension facile
- Fonctionnement : rester armé / armer à distance / désarmer par zones
- Processus d'armement avec confirmation par défaut, plus sécurisé
- Enregistrement des badges de patrouille
- Panneaux avant et arrière anti-arrachement

Spécifications

Modèle		DS-PT1-WE Lecteur de Badges sans fil
RF	Fréquence	868 MHz
	Méthode	Communication bi-directionnelle
	Cryptage	AES-128
	Modulation	2GFSK
	Distance	1200m (espace ouvert)
Interface & composants	Bouton anti-arrachement	1
	Alimentation	Bouton on/off
	Indicateur	5, zone (bleue), défaut (orange), armer (bleu), désarmer (vert), alarme (rouge), signal (rouge / vert)
	Avertisseur sonore	Lecture de badge, délai d'entrée / sortie et sabotage / alarme
Electricité & batterie	Consommation d'énergie	<150uA
	Type de batterie	4 × piles AA
	Durée de vie	2 ans (à raison 10 lectures par jour)
Autres	Humidité de fonctionnement	10% à 90% (pas de condensation)
	Température de fonctionnement	-10°C à +55°C
	Dimension (L × H × P)	75*124*21 mm
	Poids	176g (avec batterie)
	Couleur	Blanc
	Installation	Montage mural

HIKVISION

Distributed by

i 7

L _J

HIKVISIO.

Headquarters
No.555 Oianmo Road, Binjiang District, Hangzhou
310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbuslness@hi kvision.com

Hlkvlslon USA
T +l 909 895-0400
sates.usa@hikvision.com

Hlkvlslon Australia
+61-2-8599-4233
satesau@hikvision.com

Hlkvtston India
T +91-22-28469900
sates@pramahikvision.com

Hlkvlslon Canada
T +1-866-200-6690
sates.canada@hikvision .com

Hlkvls lon Thailand
+662-275-9949
sales.thailand@hikvision .com

Hlkvlslon Europe
T +31-23-5542770
sates.eu@hikvision.com

Hlkvlslon Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hlkvtslon Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hlkvlslon Turkey
T +90 l21615217070- 7074
sales.tr@ hikvision.com

Hlkvlslon Malaysia
T +601-7652-2413
sates.my@hikvision.com

Hlkvlslon **UK** 6 **Ireland**
T +01628-902140
sates.uk@hi kvision.com

Hlkvlslon South Africa T
Te +2711010351172
sate.africa@hikvision.com

Hlkvlslon France
T +331011-85-330-450
info.fr@ hik vision.com

Hlkvlslon **Kazakhstan**
T +7- 727-9730667
nikia.panfi lov@hikvision.ru

Hlkvlslon Vietnam T
T +84-974270888
sates.vt@hikvision.com

Hlkvlslon UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hlkvlslon Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hlkvlslon Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hlkvlslon Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hlkvlslon Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hlkvlslon Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hlkvlslon Korea
T +82-(0131-731-8817
sales.korea@ hikvision .com

Hlkvlslon Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hlkvlslon Indonesia T
+62-21-2933759
Sates.Indonesia@hikvision.com

Hlkvlslon Colombia
sates.cotombia@hikvision.com

© Hikvision Digita l Technology Co., Ltd. 20191 Data subject to change without notice l